



Technische Daten Ledvance LED
Deckenleuchte Linear MR Sensor
Aluminium Weiß 11W 1430lm - 840
Kaltweiß | 60cm - Bewegungssensor,
Lichtsensor - Ersatz Für 1x18W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------------|
| Artikelnummer | 255059 |
| EAN | 4099854401817 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | LN MR SEN 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Länge | 60cm |
| Produkttyp | LED Deckenleuchte |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
| Optikabdeckung | Opal |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |

Masse

| | |
|-------------|-----|
| Länge (mm) | 561 |
| Breite (mm) | 82 |
| Höhe (mm) | 82 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------------------------------|
| Sensortyp | Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter |
|-----------|-------------------------------------|

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**